

Самостоятельная работа по теме: «Построение сетевых графиков»

Задание. По описанию построить сетевой график.

1 вариант

Наименование работы	№ работы	Время (мин)
Снятие <u>сильфонных</u> трубок и патрубков	1-2	12
Снятие кронштейнов выхлопной трубы и воздухоочистителя	1-3	7
Снятие турбокомпрессора	2-3	8
Снятие топливопроводов низкого давления и фильтров	2-4	12
Снятие трубок водяного насоса и компрессора	2-5	14
Снятие топливопроводов высокого давления и трубок слива	3-4	18
Снятие муфты сцепления	4-5	18
Снятие топливного насоса	4-6	10
Снятие водяного насоса и компрессора	5-6	10

2 вариант

Таблица 4

Этап проекта (элементарная работа)	Обозначение	Опорные работы	Время выполнения
Разработка технического задания	e_1	—	5
Конструирование оснастки	e_2	—	8
Разработка электросхемы	e_3	e_1	3
Разработка сборочных чертежей	e_4	e_1	8
Разработка технологии сборки	e_5	e_3	2
Изготовление оснастки	e_6	e_2	4
Монтаж электросхемы	e_7	e_3	7
Сборка изделия	e_8	e_4, e_5	5
Окраска изделия	e_9	e_6, e_7	2

3 вариант

	Работа	Продолжительность выполнения, мес.
0-1	Проектирование здания	2
1-2	Оформление заказа на строительные материалы и их получение	2
1-3	Подготовка строительной техники и оборудования к работе	1
1-4	Подготовка строительной площадки	1
3-4	Рытьё траншей под фундамент	2
4-5	Строительство здания	4
3-7	Подведение коммуникаций	1
4-6	Планировка и оформление придворовой территории	1
7-8	Подключение коммуникаций	1
5-8	Внутренняя отделка помещений	2
6-8	Озеленение территории	1